

版本	V1.0
密级	公开

2 路 DI/DO LoRa 开关量对传终端



ZQWL-LRTU-2200D

深圳总部

地址：广东省深圳市宝安区新桥街道新桥社区

新和大道 6-18 号 1305

网址：www.zhiqwl.com

电话：0755-23203231



天猫店铺



淘宝店铺



京东店铺



微信公众号



公司官网



- ◆ 工业级设计；
- ◆ 1 路 RS485 接口；
- ◆ 最大支持 2 路继电器输出，继电器线圈电压可选；
- ◆ 最大支持 2 路数字量输入检测，支持干节点、湿节点、NPN、PNP 接线方式；
- ◆ Lora 支持频段 410MHz~525MHz；
- ◆ 传输距离：空旷距离 6KM；城市距离 1KM；
- ◆ Lora 最大发射功率：22dBm；
- ◆ 接收灵敏度：-137dBm；
- ◆ 支持多种工作模式：透传、组网、主站、从站、定点、中继；
- ◆ 丰富的 LED 状态指示灯，快速定位问题；
- ◆ 串口 AT 配置、本地上位机配置；
- ◆ 支持本机联动，远程 IO 联动；
- ◆ 支持导轨安装、壁挂安装。


产品概述

该 Lora 开关量对传终端，是实现 2 路开关量采集（输入）和 2 路继电器输出的 IO 控制设备。板上搭载 Lora 无线收发模块，实现远距离、低功耗无线通信等功能；还拥有 1 路 RS485 通讯接口，可以通过 Modbus RTU 或自定义协议实现对该控制板的控制，也可以通过本公司开发的上位机控制软件控制。

控制板采用宏发继电器，输出负载电流 10A。控制板有多种型号，输入输出规格有 1 路、2 路、4 路、8 路和 16 路的型号可选，具体型号说明详见命名规则所示，或直接向公司业务咨询。

命名规则及资料下载

智嵌物联 IO 系列产品命名规则如图所示。



如: ZQWL-LRTU-AA00M-12R

图 1-1 型号说明

相关资料下载: [点击下载](#)

接线说明下载地址: [点击下载](#)

应用拓扑

设备可通过串口 (RS485) 向设备发送控制指令, 以实现采集控制继电器状态的功能;
设备可通过 DI 接口检测开关量信号如: 光电开关、行程开关、流量计 (脉冲计数) 等;
遥控方设备可按照协议, 通过 Lora 模块向受控方设备发送控制信号、配置信息等;
设备可通过 DO 继电器控制灯光、交流接触器、电机、门禁、电磁阀等;

举例 1: 点对点通信 (主机的 DI 输入 X1、X2 分别联动从机的 DO 输出 Y1~Y2)




举例 2：一主多从（主机的 DI 输入 X1、X2 分别联动两个从机的 DO 输出 Y1）



硬件接口

ZQWL-LRTU-2200D 具有 2 路 DI（干节点、湿节点、NPN）、2 路 DO 继电器输出、1 路 RS485、1 个天线接口。



规格参数

电气参数

除非特别说明，所列参数是指 $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$ 时的值。

表 1 电气参数

适用型号	参数名称	额定值			单位
		最小值	典型值	最大值	
ZQWL-LRTU-2200D-12R (宏发继电器)	设备供电电压	11V	12	13V	V
	工作电流	-	待机: 20 继电器全打开: 90 发射瞬间耗流: 30	-	mA
ZQWL-LRTU-2200D-24R (宏发继电器)	设备供电电压	21V	24	25V	V
	工作电流	-	待机: 10 继电器打开: 50 发射瞬间耗流: 30	-	mA

工作环境参数

表 2 工作环境参数

参数名称	额定值			单位
	最小值	典型值	最大值	
工作环境温度	-40	-	85	°C
存贮温度	-40	-	85	°C
工作环境湿度	5~95%RH			-

EMC 防护等级

除非特别说明，所列参数是指 $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$ 时的值。

表 3 防护等级参数

接口	浪涌等级	ESD 等级
电源接口	8/20 μ S 波形: $\pm 2\text{KV}$	空气放电: $\pm 15\text{KV}$ 接触放电: $\pm 8\text{KV}$
RS485	10/70 μ S 波形: $\pm 4\text{KV}$	
其他接口	-	

继电器规格

除非特别说明，所列参数是指 $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$ 时的值。

表 4 继电器具体参数如表

项目	参数
	宏发继电器
额定负载	10A@277VAC 10A@28VDC
触点接触电阻	100mΩ 以下
动作时间	10ms 以下
复位时间	5ms 以下
最大开关频率	-
	-
寿命	机械：AC 1,000 万次以上、DC 2,000 万次以上
	额定负载：5 万次以上@额定负载（开关频率 360 次/小时）

数字量输入参数

设备数字量输入电平有两种规格：2.7V~7V 规格和 6V~30V 规格，默认 6V~30V 规格，如有特殊需求，请联系公司销售。除非特别说明，所列参数是指 $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$ 时的值。

表 5 数字量输入参数

设备输入规格	参数名称	额定值			单位
		最小值	典型值	最大值	
6V~30V 规格	高电平输入电压	6.0	-	30	V
	低电平输入电压	-	-	4V	V
2.7V~7V 规格	高电平输入电压	2.7	-	7	V
	低电平输入电压	-	-	1.5	V

通信参数

除非特别说明，所列参数是指 $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$ 时的值。


表 8 产品通信参数

项目	参数	指标
RS485	波特率	600bps~460800bps（出厂默认参数：9600bps，8，N，1）
	通信距离	小于 1200 米
	支持频段	410MHz~525MHz
	发射功率	0~22dBm 可调
	接收灵敏度	-137dBm

LORA	空中速率	0~10级可调 1700bps~62500bps
	传输距离	空旷距离大于6KM；城市距离大于 1KM


产品外观及重量

产品重量：约 133g



产品尺寸

单位：mm



购买链接

淘宝店铺: [购买链接](#)

天猫店铺: [购买链接](#)

京东店铺: [购买链接](#)